

COUPLEURS/SÉPARATEURS DE BATTERIE

ESP160 | 12/24 VDC PUISSANCE 160 A



ESP160



Voyant de
détection vibrations

- ✓ Compatible Euro6
- ✓ 100 % automatique
- ✓ Sans perte de voltage
- ✓ Détection par vibrations
- ✓ Installation facile



ESP160		
Tension d'alimentation	8-35 Vdc	
Courant de charge	140 A continu/160 A max	
Bornes	Boulons	M6
	Faston	6,3 mm
Diamètre de câble minimum	25 mm²	
Intensité absorbée	Relais fermé	±200 mA @ 13,5 Vdc
		±130 mA @ 27,0 Vdc
	Relais ouvert	±6 mA @ 13,5 Vdc
		±6 mA @ 27,0 Vdc
Désactivation en cas de tension trop faible (après 0,25 sec)	Système 12 V	< 11,6 Vdc (réinitialisation si > 11,8 Vdc)
	Système 24 V	< 23,2 Vdc (réinitialisation si > 23,6 Vdc)
Désactivation en cas de tension trop élevée (après 0,25 sec)	Système 12 V	> 17,0 Vdc (réinitialisation si < 16,8 Vdc)
	Système 24 V	> 34,0 Vdc (réinitialisation si < 33,6 Vdc)
Dimensions L x l x h / Poids	80 x 46 x 46 mm / 0,12 Kg	

SP | 12 ou 24 VDC PUISSANCES 140 à 500 A



SP500



SP160



SP140

- ✓ Sans perte de voltage
- ✓ Assistance au démarrage
- ✓ Installation facile
- ✓ 12 ou 24 Vdc de 140 à 500 A



	SP140	SP160	SP500
Tension batterie	12 / 24 Vdc	12 / 24 Vdc	12 / 24 Vdc
Courant de charge	140 A	160 A	500 A
Tension marche	13,2 / 26,4 Vdc		
Tension arrêt	12,8 / 25,6 Vdc		
Dimensions	80 x 46 x 46 mm	96 x 93 x 46 mm	80 x 70 x 72 mm
Poids	0,11 kg	0,3 kg	0,42 kg